

POLYCOM® ビデオ会議システム HDX 4000 シリーズ キーパッドのボタンの名称と働き

画面レイアウト変更

「レイアウト」ボタン
⇒画面レイアウトの切り替え
ボタンを押すごとに、順番に画面レイアウト(コンテンツあり:5種類 / コンテンツなし:4種類)が切り替わる。

<画面レイアウト例>



PC 画面表示

「PC」ボタン
⇒コンピュータ デスクトップの画面とビデオ会議システムの画面を切り替える。(こちら側のみ)

コンテンツ送信

「送信」ボタン
⇒相手側へコンピュータ デスクトップのコンテンツ送信を開始する。もう一度押しと停止する。

インフォメーション (ヘルプ)

「インフォ」ボタン
⇒ガイダンス/システム情報の表示
ホーム画面の各項目にカーソルを移動させ、このボタンを押すと各項目ごとのガイダンスが表示されます。
ディレクトリ画面では、エン트리リストにカーソルを移動させ、info ボタンを押すと、エントリ情報の詳細が表示されます。
ビデオ通話中にこのボタンを押すと、現在の通信情報が表示されます。
「システム」⇒「診断」⇒「システム状況」の画面では、各項目ごとにシステムの詳細情報が表示されます。

ナビゲーション

- 「矢印」ボタン**
⇒項目選択/カメラ操作 (パン・チルト)
- 「決定」ボタン**
⇒項目選択の決定
- 「バック」ボタン**
⇒1 つ前の画面に戻る
- 「ホーム」ボタン**
⇒ホーム画面の表示



カメラコントロール

- 「ファー」ボタン** ⇒相手側のカメラ制御
- 「ニア」ボタン** ⇒こちら側のカメラ制御
- 「ズーム」ボタン** ⇒カメラズーム

カメラの調整

- 「ニア」または「ファー」ボタンを押します。
- 「矢印」ボタンを押して、カメラを上下左右に動かします。
- 「ズーム」ボタンを押して、カメラをズームイン/ズームアウトします。

数字 & テキスト

- 「キーボード」ボタン** ⇒ソフトウェアキーボードの表示
- 「オプション」ボタン** ⇒オプションを表示
- 「デリート」ボタン** ⇒入力フィールドの1文字削除
- 「ドット」ボタン** ⇒「.」の入力
- 「シャープ」ボタン** ⇒「#」の入力
- 「数字」ボタン** ⇒入力フィールドの1文字削除
 - カメラプリセット
 - 2秒以上長押しで登録可能
 - カメラプリセット位置への移動登録されたボタンを押す
 - ディレクトリの検索
 - ディレクトリ画面の検索で数字ボタンに割り当てられたアルファベットでエントリ検索が可能

コールコントロール

- 「コール」ボタン** ⇒ビデオ会議の開始、追加、応答
- 「ハングアップ」ボタン** ⇒ビデオ会議の終了
- 「ディレクトリ」ボタン** ⇒ディレクトリの表示

オーディオ

- 「ボリューム」ボタン** ⇒マスターボリューム音量の調整
相手側の音声が聞こえない場合は、このボタンで調整してください
- 「ミュート」ボタン** ⇒こちら側の音声を消す

《カメラ映像とアイコン画面の切り替え》

- ホーム画面からカメラ映像に切り替えるには、「ニア」ボタンを押します。
- カメラ映像からホーム画面に切り替えるには、「ホーム」ボタンを押します。

電源オン/オフ

電源オンするには、本体の前面またはモニター側面にある電源ボタンを押します。

電源オフするには、本体の前面またはモニター側面にある電源ボタンをしばらく押し続けます。



マイクミュートアイコン

POLYCOM® ビデオ会議システムの基本操作

ビデオ会議の準備

1. はじめにシステムの電源を ON にします。
2. Polycom のロゴが表示された後、ホーム画面 *¹が表示されます。
3. 起動時に回線チェックなどの自己診断が行われます。



ビデオ会議の開始/応答



- A 「通話の発信」ボタン**
通話先の番号をリモコンの数字ボタンで入力し、通話を開始します。
- B 「ディレクトリ」ボタン**
あらかじめ登録した連絡先から通話を開始します。
- C 「最近の通話」ボタン**
最近の通話先の一覧を参照します。番号を選択すると通話を開始します。

直接番号を入力して呼び出す場合



1. ダイヤル入力フィールドにカーソルを合わせ、キーパッドの「数字」ボタンで、相手先の番号を入力します。
2. 「コール」ボタンを押すと、呼び出しが始まります。

ディレクトリから呼び出す場合



1. 「ディレクトリ」を選択するか、キーパッドの「ディレクトリ」ボタンを押します。
2. 「お気に入り」を選択すると登録されたエントリー一覧が表示されます。
※グローバルディレクトリをご利用の場合は、「グローバルディレクトリ」を選択します。
3. 呼び出したい相手先を選択し、キーパッドの「コール」ボタンを押すと、呼び出しが始まります。

呼び出し開始後、画面左下にボールのアイコンが表示されます。全て緑色に変わった時点で接続が完了し、通話が可能になります。

ビデオ会議の終了



通話中に、「ハングアップ」ボタンを押すと、通話が終了します。

■多地点接続の場合

一番上の「全ての通話を終了」を選択すると全ての通話が終了します。「数字」ボタンを押すと、数字に該当する通話を終了します。「通話の続行」を選択すると、通話中の画面に戻ります。

<注意>

多地点接続を行うときは、ライセンスの登録が必要となります。

多地点通話の開始

■会議の開始と同様の方法で通話を追加



キーパッドの「ホーム」ボタンまたは「コール」ボタンを押して、会議の開始と同様の方法で接続すると通話を追加します。

■ディレクトリから追加



1. キーパッドの「ディレクトリ」ボタンを押します。



2. 「お気に入り」を押して、追加したい拠点のエントリーを選択し「コール」ボタンを押すと、呼び出しが始まります。

ディレクトリの登録



1. 「ディレクトリ」を選択するか、キーパッドの「ディレクトリ」ボタンを押します。



2. 「オプション」を選択し、追加したい連絡先やグループ名を登録します。



3. 追加したエントリーはお気に入りの中に保存されます。

操作方法に関する詳細は、ユーザーズガイドを参照してください。

<注意> ※1: ホーム画面は設定によって変わります。詳しくはユーザーガイドを参照してください。