

製品案内

ご利用上の注意 | サイトマップ | リンク | お問い合わせ

HOME > 製品案内 > パソコン切替器 > プリンストンオリジナルKVM > PKV-CUUA

PKV-CUUA (PC Changer)

マルチ OS

ノート PC 対応

USB 1.1

USB 2.0



Windows/Macに対応、オーディオ切り替えも可能
ケーブル一体型パソコン切替機

Windows Vista/XP 2000/Me/98SE

Mac 9.1-9.2.2 X10.1.3-10.4.x

Linux

USB接続パソコン切替器

PKV-CUUA

メーカー希望小売価格 オープン価格

製品マニュアルPDF



このページをプリントする

製品拡大写真(JPG)

商品特長

Windows/Mac環境で実力を発揮

Mac/Mac、Mac/Windows、Windows/Windowsの切替に対応しています。

オーディオ単独切替可能

オーディオだけの単独切替も可能なので、1台のPCで作業をしながら別のPCにオーディオだけを切り替えれば、CDプレーヤーとして音楽を聴きながらの作業が可能です。

外部電源不要

電源はパソコンのUSBポート接続で外部電源不要です。USBポートからの電源が5Vに満たない場合は、使用できません。

ノートパソコンにも対応

デスクトップパソコンにも、ノートパソコンにも対応していますので、環境を選ばず幅広い用途で使用できます。

高解像度2,048 × 1,536(@85Hz)まで表示可能

最大2048 × 1536(リフレッシュレート85Hzまで対応。CG・CADユーザーにも最適です。

背面マグネット付で設置にも便利

本体背面に強力マグネットが付いているので、デスクなどに装着でき、安定感のある使用を実現します。



ブルーLED採用

ポートにパソコンが接続されるとブルーのLEDが点灯します。パソコンが接続されていないと消灯するので、使用しているパソコンを素早く確認することが可能です。



*Mac/Win混在の環境でのキーボードのキーマップ表とPower Mac G4等でCD/DVDイジェクトボタンのない機種をご利用のユーザーの方へのご注意。

▲ PAGETOP

商品仕様

型番	PKV-CUUA
対応パソコン	USBポートを標準搭載したWindows機、Macintoshシリーズ
対応モニタ	ミニD-Sub15ピンコネクタをもつマルチスキャン対応モニタ (対応解像度:VGA/SVGA/XGA/SXGA)
対応OS	Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98SE Mac OS 9.1 ~ 9.2.2 / X 10.1.3 ~ 10.4.x Linux
対応マウス	USBマウス

対応キーボード	USBキーボード	
切替え方式	ホットキーまたは本体切替ボタンによる選択	
LED表示	選択時:ブルー	
消費電力	0.6W(最大)	
VGA解像度	最大2,048 × 1,536 (@ 85Hz)	
インターフェイス	パソコン用	モニタ:ミニD-Sub15ピン オス×2 キーボード/マウス:USBタイプA オス×2 オーディオ:3.5mmステレオミニプラグ×2
	コンソール用	モニタ:ミニD-Sub15ピン メス×1 キーボード:USBタイプA メス×1 マウス:USBタイプA メス×1 オーディオ:3.5mmステレオミニジャック×1
ケース材料	プラスチック	
外形寸法 (mm)	(W)79.3 × (D)77.8 × (H)27.3 突起部は含まず	
ケーブル長さ	各120cm(分岐したケーブルの長さ各25cm)	
重量	約344g(本体、ケーブル含む)	
パッケージ内容	PKV-CUUA本体、保証書付きユーザーズガイド、ホットキー早見表	
保証期間	6ヶ月	

ご使用いただけるモニタの解像度は、パソコン搭載のモニタのアダプタなどの環境によって異なります。
 USB2.0の転送速度でご使用になるにはUSB2.0に対応したパソコンが必要になります。USB1.1環境ではUSB1.1の転送速度にて動作します。
 Windows用キーボードとMac用キーボードではキー配列が一部異なります。Windows環境でMacキーボードを使用する場合や、Mac環境でWindowsキーボードをご使用頂く場合は、トリニティワークス社の「AppleK」または「WinK」をインストールする事で使用することが可能になります。詳細は[トリニティワークス社のホームページ](#)をご覧ください。
 なお、ソフトウェアに関するお問い合わせはトリニティワークス社のサポートになります。
 パソコンを切替える場合、USBのエミュレーションにより、5秒ほど切替えに時間がかかる場合があります。
 本製品は外部電源を使用せずに、パソコンのUSBポートから供給される電源で動作します。ただし、USBポートからの電源が5Vに満たない場合は正しく動作しません。
 以下の製品をご使用の場合の動作および不具合等については、サポート対象外とさせていただきます。
 「自作のパソコン」「USBの拡張ボードを搭載したパソコン」「サーバ/ワークステーション」「特定のパソコン、アプリケーションに依存するキーボード(ワンタッチボタンなど)及びマウス」
 タブレットモニターはサポート対象外とさせていただきます。
 Linuxはサポート対象外です。

▲ PAGETOP

[HOME](#) > [製品案内](#) > [パソコン切替器](#) > [プリンストンオリジナルKVM](#) > [PKV-CUUA](#)